



- 1) jistič 1x6A char.B jistič ovládání osvětlení
- 2) vypínač 1x6A ruční zapnutí osvětlení
- 3) kombinovaná jistič 1x10A char.B + proudový chránič 30 mA zásuvka
- 4) zásuvka 230V kolík + 2 zdířky
- 5) jistič 1x6A char.B světlo ve skříně
- 6) vypínač 1x6A světlo ve skříně
- 7) svítidlo žárovkové 230V 60W IP65 vystrojené diodovou žárovkou cca 600 lumenů, může být v blízkosti částí pod napětím, ale části pod napětím nesmí omezovat výměnu žárovky
- 8) jistič 1x6A char.B (rezerva pro hlášení stavu) rezerva

AYY 240 mm2	šedá, černá, hnědá	
AYY 120 mm2 žlutozelená		
CYY 16 mm2 žlutozelená	šedá, černá, hnědá	světlo modrá
(nebo rozvodné lišty Cu 16 mm2)		
CYY 10 mm2	šedá, černá, hnědá	
CYY 2,5 mm2 žlutozelená	černá, černá, hnědá	světlo modrá

Vodiče CYY (AYY) mohou být spojeny do kabelu CYKY (AYKY).
Při použití typizovaného rozvaděče vydrátovaného již ve výrobním závodě (tj. odlišné provedení) je možné se souhlasem budoucího správce.

Červené texty jsou popis přístrojů budou napsány u příslušných přístrojů.
Modré texty jsou vysvětlující, doplňující apod., do rozvaděče napsány nebudou.

napájecí soustava:
3+PEN střídavého 50 Hz 400 V / TN-C

Zhotovitel:	objekt:	422
Příloha:	zapínací místo ŘSD	
Měřítko:		
Číslo přílohy:	6	