

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č.STAVBY: 1020002421
STAVEBNÍK	E.G.D, a.s. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ:
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	eg·d
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEB A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ	
ZHOT. DOKUMENTACE	E.G.D, a.s. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. PETR ŠPIČÁK, PETR.SPICAK@EG.D.CZ, TEL: +420 535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	ING. JAN POLÁČEK	DATUM: 03/2022
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ PAVLÍČEK	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTRLOVAL	ING. PETR ŠPIČÁK	10
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 32 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS06 – TLUMIVKY	LIP
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00037	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	SPECIFIKACE	-
NÁZEV DOKUMENTU	KABELOVÁ LISTINA	STRÁNKA / CELKEM:
		1/7



Název :

LIP_PS06_10 KABELOVÁ LISITNA

Provozná soubor:

PS06 – Tlumivky

Majetková Třída:

CZD00037

Akce :

TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY

Místo :

TR 110/22 kV LIPNICE

Objednatel :

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Stupeň PD :

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Archivní číslo :

Číslo zakázky :

Datum :

03/2022

Obsah :

LIP_PS06_10 Kabelová listina

Změnové záznamy :

c)

d)

a)

e)

b)

f)

Výtisk :

Vypracoval :

Ing. Jiří Pavlíček



Název :

LIP_PS04_10 Kabelová listina

Provozná soubor:

PS06 – Tlumivky

Majetková Třída:

CZD00037

Akce :

TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY

Místo :

TR 110/22 kV LIPNICE

Objednatel :

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Stupeň PD :

DPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Archivní číslo :

Číslo zakázky :

Datum :

03/2022

Obsah :

- | | |
|---|--|
| 1 | Kabelová listina - Demontáž |
| 2 | Kabelová listina rekapitulace - Demontáž |
| 3 | Kabelová listina - Montáž |
| 4 | Kabelová listina rekapitulace - Montáž |

Změnové záznamy :

c)

d)

a)

e)

b)

f)

Výtisk :

Vypracoval :

Ing. Jiří Pavlíček

Číslo:	Název:							
1	KABELOVÁ LISTINA - DEMONTÁŽ							
Č.kabelu	Propojení		Typ kabelu	Délka		Veličina		Funkce kabelu
	Odkud	Kam		Celkem(m)	Připojení	Hodnota	Soustava	
WD5801	Manipulační rozvaděč	Řídící skříň tlumivky 1	CYKY 19Dx1,5	49				+110S,fMAX,fMIN,fh22,fh23,fh25
WD5802	Manipulační rozvaděč	Řídící skříň tlumivky 1	NCYKFY 3Ax1,5	49				měření teploty TL1
WD5803	Manipulační rozvaděč	staveb. Odporník	CYKY 3Cx1,5	49				fRL1/L1, N (230V AC)
WD5804	Manipulační rozvaděč	Řídící skříň tlumivky 1	CYKY 4Dx2,5	49				M1, N1 /L1
WD5805	Manipulační rozvaděč	Řídící skříň tlumivky 1	CYKY 2Dx4	49				k, 1 /L1
WD5806	Manipulační rozvaděč	Řídící skříň tlumivky 1	CYKY 4Dx2,5	49				fVÍCE, fMÉNĚ,L1/L1 (230V AC)
WD5807	Manipulační rozvaděč	Řídící skříň tlumivky 1	CYKY 2Ax1,5	49				RS, RD /L1
WD5808	Tlumivka 1	ZR/TL1 - staveb. Odporník	H07V-K 70 BK	13				odpor M2 (kabel barvy černé)
WD5809	Tlumivka 1	ZR/TL1 - staveb. Odporník	H07V-K 70 BK	13				odpor M2 (kabel barvy černé)
WD5810	RM1	ZR/TL1 - staveb. Odporník	CYKY 3Cx1,5	24				L.T, N.T (temperování)
WD5811	Manipulační rozvaděč	Řídící skříň tlumivky 2	CYKY 19Dx1,5	51				+110S,fMAX,fMIN,fh22,fh23,fh25
WD5812	Manipulační rozvaděč	Řídící skříň tlumivky 2	NCYKFY 3Ax1,5	51				měření teploty TL2
WD5813	Manipulační rozvaděč	ZR/TL2 - staveb. Odporník	CYKY 3Cx1,5	51				fRL1/L2, N (230V AC)
WD5814	Manipulační rozvaděč	Řídící skříň tlumivky 2	CYKY 4Dx2,5	51				M1, N1 /L2
WD5815	Manipulační rozvaděč	Řídící skříň tlumivky 2	CYKY 2Dx4	51				k, 1 /L2
WD5816	Manipulační rozvaděč	Řídící skříň tlumivky 2	CYKY 4Dx2,5	51				fVÍCE, fMÉNĚ,L1/L2 (230V AC)
WD5817	Manipulační rozvaděč	Řídící skříň tlumivky 2	CYKY 2Ax1,5	51				RS, RD /L2
WD5818	Tlumivka 2	ZR/TL2 - staveb. Odporník	H07V-K 70 BK	13				odpor M2 (kabel barvy černé)
WD5819	Tlumivka 2	ZR/TL2 - staveb. Odporník	H07V-K 70 BK	13				odpor M2 (kabel barvy černé)
WD5820	RM2	ZR/TL2 - staveb. Odporník	CYKY 3Cx1,5	54				L.T, N.T (temperování)
WD5851	Manipulační rozvaděč	skříň poh. klíč. Odpoj.	CYKY 12Dx1,5	47				ovládání singalizace Q11-místní
WD5852	Manipulační rozvaděč	skříň poh. klíč. Odpoj.	CYKY 12Dx1,5	47				ovládání singalizace Q21-místní
WD5854	Rozv. Vl. Spotřeby	skříň poh. klíč. Odpoj.	CYKY 3Cx2,5	60				motor. Pohon. Odpoj.
WD5855	skříň poh. klíč. Odpoj.	skříň poh. klíč. Odpoj.	CYKY 3Cx2,5	3				motor. Pohon. Odpoj.
WD5856	ASE01	skříň poh. klíč. Odpoj.	CYKY 3Cx1,5	58				temperování
WD5857	skříň poh. klíč. Odpoj.	skříň poh. klíč. Odpoj.	CYKY 3Cx1,5	3				temperování
WD5861	Manipulační rozvaděč	skříň poh. klíč. Odpoj.	CYKY 12Dx1,5	49				ovládání singalizace Q12-místní

WD5862	Manipulační rozvaděč	skříň poh. klíč. Odpoj.	CYKY 12Dx1,5	49				ovládání singalizace Q22-místní
WD5864	skříň poh. klíč. Odpoj.	skříň poh. klíč. Odpoj.	CYKY 3Cx2,5	22				motor. Pohon. Odpoj.
WD5865	skříň poh. klíč. Odpoj.	skříň poh. klíč. Odpoj.	CYKY 3Cx2,5	3				motor. Pohon. Odpoj.
WD5866	skříň poh. klíč. Odpoj.	skříň poh. klíč. Odpoj.	CYKY 3Cx1,5	22				temperování
WD5867	skříň poh. klíč. Odpoj.	skříň poh. klíč. Odpoj.	CYKY 3Cx1,5	3				temperování

[illegible]

Číslo:	Název:							
3	KABELOVÁ LISTINA - MONTÁŽ							
Č.kabelu	Propojení		Typ kabelu	Délka		Veličina		Funkce kabelu
	Odkud	Kam		Celkem(m)	Připojení	Hodnota	Soustava	
T101								
WLTL101	ATL1	AVT1	CYKY-J 5x4	19	5			Napájení pohonů AC
WSTL102	ATL1	AVT1	CYKFY-O 7x1.5	19	5			Stavová signalizace
WSTL103	ATL1	AVT1	CYKFY-O 12x1.5	19	7			Poruchová signalizace
WSTL101	ATL1	AVT1	CYKFY-O 5x1.5	19	3			Ovládání T101, TL1, RL1
WSTL104	ATL1	AVT1	CYKFY-O 3x2.5	19	2			Měření T101, TL1, RL1
WSTL105	ATL1	AVT1	CYKFY-O 3x2.5	19	2			Měření T101, TL1, RL1
WSTL106	ATL1	AVT1	CYKFY-O 3x2.5	19	3			Měření T101, TL1, RL1
WSTL107	ATL1	AVT1	CYKFY-O 3x2.5	19	3			Měření T101, TL1, RL1
								Měření T101, TL1, RL1
T102								
WLTL201	ATL2	AVT2	CYKY-J 5x4	20	5			Napájení pohonů AC
WSTL202	ATL2	AVT2	CYKFY-O 7x1.5	20	5			Stavová signalizace
WSTL203	ATL2	AVT2	CYKFY-O 12x1.5	20	7			Poruchová signalizace
WSTL201	ATL2	AVT2	CYKFY-O 5x1.5	20	3			Ovládání T102, TL2, RL2
WSTL204	ATL2	AVT2	CYKFY-O 3x2.5	20	2			Měření T102, TL2, RL2
WSTL205	ATL2	AVT2	CYKFY-O 3x2.5	20	2			Měření T102, TL2, RL2
WSTL206	ATL2	AVT2	CYKFY-O 3x2.5	20	3			Měření T102, TL2, RL2
WSTL207	ATL2	AVT2	CYKFY-O 3x2.5	20	3			Měření T102, TL2, RL2

[illegible]