



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávka – ANG02

NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č.STAVBY: 102002130 Č.OBJ: 4501221360
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	 Union Grid
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 02-2022
VYPRACOVAL	Marek Smejkal	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	Karel Klein	D.2. c) - 08
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS50 - VLASTNÍ SPOTŘEBA	BNS
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00046	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE 08	LIST / CELKEM: 1/4

Název :	Rozváděč nezajištěné VS		
Označení :	+ANG02		
Typ :	400A, I _{k''} = 8,5kA		
Počet :	1 ks		
Výrobce :	ESB		
Technické parametry :			
Rozměr (š x v x h):	800 x 2000 x 800 mm		
Provedení:	skříňový rozváděč s plným podstavcem 100mm		
	Přední plné plechové dveře s výklopnou klikou		
	Plná střecha, zadní panel		
Krytí:	IP40/20		
Větrání:	přirozené		
Barva:	RAL 7035		
Přívody:	Spodem		
Vývody:	Spodem		
Vnější vlivy :	AA5		
Doplňující údaje :	sestava dle výkresů rozváděče ANG02		

Poznámka:

Jedná se o specifikaci stávajícího stavu – rozvaděč zůstává původní!

+ANG02			Rozváděč nezajištěné vlastní spotřeby - stávající		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	1	ks	Rozvaděčové pole kompletní	800x2000x800	X
2	1	ks	Podstavec plný	800x100x800	X
3	1	ks	Jistič 400V AC, 630A	BH630N	OEZ
4	1	ks	Nadproudová spoušť	SE-BH-0250-DTV3	OEZ
5	1	ks	Motorový pohon 110V DC	MP-BH-X110	OEZ
6	1	ks	Napěťová spoušť	SV-BHD-X110	OEZ
7	1	ks	Výsuvné zařízení	ZV-BH-0630-300	OEZ
8	1	sada	Připojovací sada – třmenové svorky	CS-BH-T011	OEZ
9	1	sada	Připojovací sada – kabelová oka	CS-BH-A039	OEZ
10	1	sada	Přepážky	OD-BHD-KS02	OEZ
11	2	ks	Propojovací kabel	OD-BHD-KA01	OEZ
12	1	ks	Pomocný spínač – 1NO, 1NC	PS-BHD-1100	OEZ
13	1	ks	Pomocný spínač – 1NO	PS-BHD-1000	OEZ
14	1	ks	Pomocný spínač – 1NC	PS-BHD-0100	OEZ
15	2	ks	Pojistkový odpínač	OPV10/3	OEZ
16	6	ks	Pojistka 10A	PV10 10A	OEZ
17	1	ks	Pojistkový odpínač	FH2-3A/F	OEZ
18	3	ks	Pojistka 315A	PLN2 315A	OEZ
19	1	ks	S vodič přepětí B+C	DV M TNC 255	DEHN
20	1	ks	Signálka - bílá	HIS-95-W, 110V DC	ELECO VÝŠKOV
21	1	ks	Světelný ukazatel stavu	SUS-99-Q G/W, 110V DC	ELECO VÝŠKOV
22	1	ks	Tlačítko - zelené	XB5AA31	SCHNEIDER ELECTRIC
23	1	ks	Tlačítko - rudé	XB5AA42	SCHNEIDER ELECTRIC
24	1	ks	Kontakt tlačítka	ZBE-101	SCHNEIDER ELECTRIC
25	1	ks	Kontakt tlačítka	ZBE-102	SCHNEIDER ELECTRIC
26	3	ks	Měřicí trans. proudu	400/5A, 10VA tř.p.:0,5%	MT BRNO
27	3	ks	Měřicí trans. proudu	400/5A, 10VA tř.p.:1%	MT BRNO
28	2	ks	Elektroměr	Dodávka EON	X
29	2	m	Rozvaděčový kanál	60x80	lboco
30	1	M	Montážní lišta	NS35/7,5	Phoenix
31	5	M	CU pas	CU 40x10	X
32	3	M	CU pas	CU 60x10	X

+ANG02			Rozváděč nezajištěné vlastní spotřeby - stávající		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
33	10	ks	Nosný izolátor	IS 110	X
34	1	ks	Nosič sběrnic 3P, 1250A, 100mm	PD-QK-DELTA110	OEZ
35	135	ks	Svorka řadová - šedá	UT2,5	Phoenix
36	50	m	Drátovací vodič	H07V-K 1mm ²	Kablo
37	50	m	Drátovací vodič	H07V-K 1,5mm ²	Kablo
38	5	m	Drátovací vodič (gnge)	H07V-K 6mm ²	Kablo
39	15	m	Drátovací vodič	V07S-K 50mm ²	Kablo
40	3	%	Svorkový a montážní materiál		X