



# TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č.STAVBY: 102002130
		Č.OBJ: 4501221360
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHN. A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 02-2022
VYPRACOVAL	Karel Klein	ČÍSLO VÝKRESU: D.2 a) - 01
KONTROLOVAL	Karel Klein	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS06 – UZLOVÉ ODPORY	BNS
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00037	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	TECHNICKÁ ZPRÁVA	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ ZPRÁVA	LIST / CELKEM: 1 / 6

# Obsah

1.	Identifikační údaje stavby .....	3
1.1	Název a místo stavby .....	3
1.2	Údaje o stavebníkovi .....	3
1.3	Podklady pro zpracování .....	3
1.3	Členění a rozsah zařízení .....	3
2.	Technické parametry .....	3
2.2	Druh prostředí a krytí .....	3
2.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem .....	3
2.4	Související normy a předpisy .....	3
3.	Technické řešení .....	4
3.1	Stávající stav .....	4
3.2	Konečný stav .....	4
3.3	Kabeláž .....	4
3.4	Uzemnění .....	4
3.5	Montáž .....	4
3.4	Doprava přístrojů .....	4
4.	Údaje BOZP .....	5
5.	Vliv stavby na životní prostředí .....	6

## 1. Identifikační údaje stavby

### 1.1 Název a místo stavby

Název stavby: TR 110/22kV BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)  
 Místo stavby: TR 110/22kV BRNO-SEVER  
 Zadání stavby: 1020002130  
 Kód/disp. zkratka: BNS

### 1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor: EG.D, a.s. Lidická 1873/36, 602 00 Brno

### 1.3 Podklady pro zpracování

- Platné ČSN, PNE, TNS
- Metodika „Technické podmínky EG.D, a.s.“ – číslo EGD-TP-266
- Zadání stavby „TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova) – č. 1020002130
- Konzultace se zástupci investora
- Požadavky investora
- Podklady od výrobců

### 1.3 Členění a rozsah zařízení

Dokumentace „TR 110/22kV Brno-sever, část CZD00005 – SO11 - VEDENÍ 22KV - KABELOVÉ, je vypracována na úrovni dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby.

Rozsahem projektu je:

- Odpojení a připojení kabelů 22kV s ohledem na přemístění rozvaděče AJB
- Demontáž a montáž kabelových koncovek rozvaděče AJB
- Uzemnění

## 2. Technické parametry

### 2.1 Napěťové sítě

Soustava VN: 3~50 Hz, 22kV/IT – napětí primární části rozvaděče 22kV

### 2.2 Druh prostředí a krytí

Druh prostředí, ve kterém se nové elektrické zařízení nacházejí, jsou stanoveny podle ČSN 33 2000-5-51, ČSN EN 60079-10, ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, PNE 33 2000-2, ČSN EN 61 936-1 a v protokolu o určení vnějších vlivů, který je přílohou této projektové dokumentace, v části „B Souhrnná technická zpráva“.

### 2.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Pro sítě VN podle 2.1 je řešené:

- Základní ochrana (před přímým dotykem, resp. dotykem živých částí):  
ochrana krytem podle ČSN EN 61936-1
- Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí):  
zemněním podle ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522

### 2.4 Související normy a předpisy

Projekt je zpracován dle ČSN 33 3210, 33 3220, 33 2000-4-41, 33 2000-5-54, 33 2000-5-52, 33 3240, ČSN EN 61936-1 a dalších norem přidružených.

### **3. Technické řešení**

#### **3.1 Stávající stav**

Stávající kompaktní rozvaděč AJB je umístěny v rozvodně vlastní spotřeby. Dojde k odpojení transformátoru T22, odpojení vedení VN221 (Opera janáčkoav) a odpojení přívodního vedení z rozvaděče AJA25. následně se provede jeho přemístění do nově vzniklé místnosti A0112 – Rozvodna 22kV – AJB.

#### **3.2 Konečný stav**

Kompaktní rozvaděč AJB, který bude usazen na novém rámu zdvojené podlahy místnost A0112, bude usazen, provede se jeho uzemnění a dojde k připojení kabeláže 22kV.

Napájecí vedení VN1329, 22kV z AJA26 – kabel 3x 22-AXEKVCEY 1x240/25 bude zkrácen a bude provedena nová koncovka pro jeho zakončení a připojení do AJB01.

Pokračující vedení VN1329, 22kV z AJB02 – kabel 3x 22-AXEKVCEY 1x240/25 bude zkrácen a bude provedena nová koncovka pro jeho zakončení a připojení do AJB02.

Kabel 22kV z AJB03 – kabel 3x 22-AXEKVCEY 1x70/16 bude dodán kompletně nově vč. kabelových koncovek na obou koncích.

#### **3.3 Kabeláž**

Kabely VN budou vedeny ve stávající trase, položené na podlaze, svazkovány stahovací páskou, kabely se nebudou spojovat, dojde k jejich zkrácení, nebo kompletní výměně (napojení T22).

V technologických místnostech rozvodny 22kV a v místnosti rozváděčů VS je vytvořen kabelový prostor hloubky 800mm zdvojenou podlahou.

V místě přechodu kabelu z kabelového prostoru do trafokomory T22 budou utěsněny protipožární přepážkou.

VN kabely jsou svazkovány po 0,6m a na začátku a při křížení nebo odbočení jsou VN kabely opatřeny označovacím štítkem.

#### **3.4 Uzemnění**

Po stěnách je stávající obvodové uzemnění v trafokomoře uzemnění FeZn 30/4, které je v příslušných místech propojeno na stávající uzemnění budovy. Na toto obvodové uzemnění jsou připojeny všechny rozvaděče a další ocelové konstrukce.

Rozvaděče budou přizemněny na uzemňovací soustavu vodičem CYA 120.

Uzemnění a kabelové propojení ochrany z důvodu rušení EMC musí být provedeno dle doporučení výrobce ochrany.

Stínění kabelů je připojeno na uzemňovací přípojnicí uzemňovacím vodičem, který by neměl být delší než 10cm a nesmí být delší než 15cm. Propojení uzemňovacího vodiče a stínění musí být časově stálé a musí mít z hlediska přechodového odporu vlastnosti srovnatelné s pájeným spojením.

#### **3.5 Montáž**

Montáž, provoz a údržbu zařízení je potřebné vykonat podle pokynů výrobců. Vykonané práce a použitý materiál musí vyhovovat požadavkům ČSN a požadavkům výrobců el. zařízení. Elektrické zařízení musí mít certifikát shody, kterým se potvrzuje shoda uvedených vlastností s právními předpisy, technickými normami a dokumentací: bezpečnost obsluhy, elektrická a požární bezpečnost, funkční způsobilost, EMC a hygienická nezávadnost, rozměry, mechanická pevnost a stabilita.

#### **3.4 Doprava přístrojů**

Doprava zařízení na místo stavby nevyžaduje žádné zvýšené požadavky na dopravní komunikace. Zařízení bude na místo stavby dopraveno automobily.

#### 4. Údaje BOZP

- a) S vybraným zhotovitelem stavby bude pro realizaci stavby uzavřena smlouva o dílo, v jejíž podmínkách musí být zakotvena povinnost zhotovitele k zajištění požadavků bezpečnosti práce v souladu se zákony č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (Blíže požadavky na BOZ na staveništi) a č. 361/2007 Sb. (Podmínky ochrany zdraví při práci), dále normami ČSN EN 50 110-1 ed.2 a PNE 33 0000-6 (Obsluha a práce na EZ). S ohledem na předpokládanou dobu a rozsah provádění prací zajistí zadavatel stavby nejpozději 8 dní před předáním staveniště oznámení oblastnímu inspektorátu práce o zahájení prací.
- b) Projektované práce a činnosti spadají svým charakterem podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha 5, bod 6., příp. bod 11., do okruhu činností, při nichž jsou fyzické osoby vystaveny zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Proto zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací byl zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.
- c) Při předání staveniště seznámí zadavatel zhotovitele s podmínkami zajištění požární bezpečnosti a dalšími nutnými místními provozními a režimovými opatřeními k zajištění bezpečnosti pracoviště.
- d) Zhotovitel musí zajistit odborné vedení stavby, jakožto vybrané činnosti ve výstavbě podle §158 a § 160 Stavebního zákona, autorizovanou osobou, a to v souladu s požadavky vydaných rozhodnutí, ověřenou stavební dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu a dalšími předpisy chránícími veřejný zájem (bezpečnost práce, ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí). Tento požadavek musí být zohledněn ve výběrovém řízení pro výběr zhotovitele stavby.
- e) Zhotovitel stavby musí zajistit výkon prací a činností, které představují zvýšené ohrožení života a zdraví pracovníků osobami k tomu zvláště odborně způsobilými. Podle předpokládaných prací se bude jednat o :
- pracovníky pro obsluhu a práce na EZ v blízkosti zařízení pod napětím (elektrické i neelektrické práce) a pro provádění zkoušek a měření na zařízeních do i nad 1000 V
  - práce v režimu "Příkazu B", kvalifikace v rozsahu §3 ÷ §9 Vyhl. 50/1978 Sb.
- f) Mechanizmy, stroje a zařízení používané při realizaci zhotovitelem stavby musí splňovat požadavky Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (Blíže požadavky na bezpečný provoz strojů, technických zařízení a nářadí).
- g) Ve smlouvě o dílo, uzavřené mezi zadavatelem a zhotovitelem musí být v souladu s ustanovením Zák. 133/1985 Sb., §2, odst. 2., určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany. Tato osoba zajistí stanovení podmínek požární bezpečnosti, jež budou obsahovat:
- provedení školení montážních pracovníků o místních podmínkách požární bezpečnosti a provedena odborná příprava členů preventivních požárních hlídek
  - vyvěšení požární poplachová směrnice s pokyny pro případ požáru
  - vyvěšení tabulky zákazu kouření a používání otevřeného ohně v místech, kde to požární dokumentace nařizuje
  - vyvěšení tabulky zákazu vstupu nepovolaným osobám
  - udržování trvale průchodné uličky vyznačené a určené k použití jako únikové cesty
  - množství uskladněných hořlavých plynů nepřekročí limity 110 litrů / 60 kg zkapalněných uhlovodíků
  - množství uskladněných náterových hmot a jiných kapal. hořlavin nepřekročí 250litrů
  - na místech určených požární dokumentací jsou umístěny ruční hasící přístroje v určeném počtu a druhích, malá havarijní souprava a lékárnička
  - určen vedoucí montáže s právem a povinností zápisů do stavebně mont. deníku
  - určena odpovědná osoba za provoz, zkoušení a údržbu EPS v daném PÚ
  - určena osoba pověřená obsluhou zařízení EPS
  - prováděny kontroly stavu strojů, technických zařízení a instalací; používáno je pouze způsobilé nářadí, zařízení a bezpečné postupy
  - pracoviště je vybaveno pro odkládání odpadu a zbytků
  - odpady a zbytky, u kterých může dojít k samovznícení musí být z pracoviště po skončení směny odstraněny

- pro provádění prací se zvýšením výskytu zdroje zapálení vydá vedoucí pracoviště k jejich provedení pracovní příkaz se stanovením zvláštních požárně – bezpečnostních opatření (např. příkaz ke svařování); svařování / pálení provádějí pouze pracovníci s platným průkazem o příslušné kvalifikaci
- nátěrové hmoty se skladují výhradně v původních uzavřených obalech se štítky s údaji o jejich charakteristikách (zejména třída nebezpečnosti a ost. údaje výrobce)
- organické peroxidy pro polyesterové nátěrové hmoty nesmějí být skladovány společně s hořlavými kapalinami, žiravinami, solemi těžkých kovů, kovy a urychlovači tak, aby i při náhodném rozliti nepřišly do styku s těmito látkami
- po odchodu pracovníků je pracoviště zajištěno proti vstupu nepovolaných osob
- po skončení práce jsou všechny spotřebiče, které se dle návodu neponechávají v provozu vypnuty
- před odchodem odpojit od el. sítě ty spotřebiče, které toto opatření mají v návodu
- případné nedopalky cigaret je zakázáno sypat do odpadkových košů, ale musí se odstranit z pracoviště
- při přerušení nebo skončení práce na pracovišti nesmí zůstat žádné zjevné příčiny požáru a tepelné spotřebiče, které se ponechávají v provozu, neponechat na plný výkon.

## **5. Vliv stavby na životní prostředí**

Odpady vzniklé při stavebních činnostech bude zhotovitel využívat, recyklovat či předávat k odstranění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., jeho prováděcích předpisů (zejména Vyhl. 383/2001 Sb. (O podrobnostech nakládání s odpady), 384/2001 Sb. (Nakládání s PCB). Za nakládání se vzniklými odpady odpovídá jejich původce, tj. zhotovitel smluvených prací.

Standardními postupy pro nakládání s odpady jsou:

- a) požádat místní orgán (odbory životního prostředí) vykonávající státní správu v oblasti odpadů o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
- b) pro demontované zařízení zákazníka sjednat jeho využití, recyklování či předání k odstranění specializovanou firmou, která je oprávněnou osobou pro nakládání s předmětnými odpady.
- c) zařídit vybavení pracoviště sběrnými nádobami a ostatním potřebným zařízením pro bezpečné shromáždění odpadů
- d) zajistit vybavení pracovníků montáží potřebnými ochrannými pracovními pomůckami, případně igelitovými pytlíky pro shromáždění a převoz drobného množství tříděných odpadů.
- e) zapsání manipulace s odpady do montážního deníku a předání do evidence odpadů